



Art.-No.: YMOCA-A2D CASAMBI®A2D Bluetooth control module

YMOCA-A2D kann einen oder zwei 0–10 V steuerbare LED-Treiber oder einen Treiber für farbtemperatursteuerbare weiße (TW) LED Anwendungen mit zwei 0–10 V Steuerschnittstellen steuern. Der Controller kann auch in einen DALI-Modus konfiguriert werden. In diesem kann er einen DALI-LED-Treiber steuern und/oder zur Anwesenheitserkennung und Tageslichtsteuerung mit einem DALI-Sensor verbunden werden.



TECHNICAL DATA

Electrical data	
Input Voltage AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Consumption standby	0.5 W
Connection cross section	1.5 mm ²
Communication type	Bluetooth
Dimming	Casambi, DALI, 0-10V
Frequency band	2,4...2,486 GHz
max. transmission power	+4 dBm
Acceptance tests	
Protection class	II
Ingress protection (IP) rating	IP 20
Ambient temperature	-20 to +45 C°
Storage temperature	-25 to +70 C°
Housing temperatur max., tc	70 C°



Physical data	
Housing colour	white
Length (L)	76 mm
Width (B)	26 mm
Height (H)	23 mm
Product weight	0.04 kg